

Mercury[®]

制 造 商: 深圳市美科星通信技术有限公司

公司地址: 深圳市深南大道高新技术产业园区
深圳市清华大学研究院B301

网 址: <http://www.mercurycom.com.cn>

Mercury[®]

无线宽带路由器

用户手册



商标、版权声明

Mercury[®] 为深圳市美科星公司的注册商标。本产品的所有组成部分，包括配件和软件在内，其版权都归深圳市美科星公司所有，未经深圳市美科星公司许可，不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知，可随时查阅我们的万维网页<http://www.mercurycom.com.cn>。

版权所有，不得翻印

用户手册

Mercury无线宽带路由器

用户约定

本手册应用于水星（Mercury）系列无线宽带路由器产品，提供基于WEB界面的配置方法及其步骤。手册中涉及到的操作系统页面均以Windows 2000/XP系统为例，本手册仅是最基本配置，如需更高级配置，请登录我们的网站（www.mercurycom.com.cn）下载更加详细的设置说明文档。

本手册中的所有设备配置，如无特别声明，均以MW54R为例。


物品清单

- ◆ 一台无线宽带路由器
- ◆ 一个电源适配器
- ◆ 一本用户手册
- ◆ 一张保修卡

指示灯说明


指示灯	描述	功能	
PWR	电源指示灯	常灭	未接通电源
		常亮	系统已加电
SYS	系统状态指示灯	常灭	设备正在初始化
		闪烁	工作正常
WLAN	无线状态指示灯	常亮	设备故障
		常灭	未启用无线功能
WAN	广域网状态指示灯	闪烁	已启用无线功能
		常灭	端口未连接设备
1-4	局域网状态指示灯	闪烁	正在传输数据
		常亮	端口已连接设备
1-4	局域网状态指示灯	常灭	端口未连接设备
		闪烁	端口正在传输数据
1-4	局域网状态指示灯	常亮	端口已连接设备

前面板示意图:



接口及按键说明

后面板示意图:



WAN 口: 连接到 Internet。可接 xDSL/Cable Modem 或小区宽带。

LAN 口: 连接计算机，组建局域网。

RESET 键: 恢复出厂设置。

电源接口: 连接电源适配器。

天线: 用于发送/接收无线信号。

安装环境

为了保证设备长期正常工作，推荐使用环境如下：

1. 远离热源，保持通风
2. 将设备放置在水平平坦的表面
3. 将设备放置在没有灰尘和干燥的环境中

⚠ 注意：为了保证设备正常工作，请使用额定电源。

规格参数


工作温度：0℃ ~ 40℃

工作湿度：5% ~ 90%RH 不凝结

额定电源：9V ~ 50Hz 0.8A

开始安装

1 硬件连接




⚠ 注意：无线宽带路由器允许您通过有线或无线方式进行连接，但是第一次配置时，我们推荐您使用有线方式连接。以下设置步骤，均基于有线连接。


2 设置您的计算机

首先，找到您桌面上的**网上邻居**图标，选择**属性**。




单击**属性**选项，将弹出新的页面。在新页面中，右键单击**本地连接**，选择**属性**，左键单击。



 **提示：**您也可以在“控制面板→网络和Internet连接→网络连接”中找到本地连接。

在随后出现的对话框中，选择**Internet 协议 (TCP/IP)**，左键双击。



在弹出的新对话框中选择使用下面的IP地址(S),使用下面的DNS服务器地址(E)。

IP地址: 192.168.1.X
($2 < X < 254$)
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关: 192.168.1.1

请咨询网络服务提供商

左键单击



⚠ 注意: 您也可以选择动态获取IP地址的方式,但是我们推荐您手动配置计算机的IP地址。

单击**确定**后,将退回到上一对话框,左键单击**确定**按钮。


左键单击



3 设置路由器

打开新的IE浏览器,在地址栏中输入**http://192.168.1.1**,然后再按回车键。

输入: **http://192.168.1.1**



随后将弹出一个新的对话框,输入默认的用户名和密码。左键单击**确定**。

输入用户名: **admin**
输入密码: **admin**

左键单击



单击**确定**后，将进入您设备的设置界面。您将看到一个设置向导的对话框，如果没有弹出，请左键单击页面侧栏**设置向导**。

左键单击

左键单击

在新的页面中，需要根据您的实际需求选择上网方式。

左键单击

- 如果您选择的是**ADSL虚拟拨号**：

输入您的上网帐号；
输入您的上网口令。

左键单击

⚠ 注意：您的上网帐号及密码由您的网络服务提供商提供，并非路由器的登录用户名和密码。





- 如果您选择的是**动态IP**：

此处不需要进行任何设置，直接单击**下一步**。

- 如果您选择的是**静态IP**：

输入网络服务提供商提供的上网信息

左键单击



选择完上网类型之后，接下来您将设置基本的无线网络参数。无线设置界面如下



无线状态：：开启或者关闭路由器的无线功能
SSID：：设置任意一个字符串来标明您的无线网络
频段：：设置您路由器的无线信号频段，推荐您使用1、6、11频段
模式：：设置路由器最大传输速率（或无线工作模式）

- 11Mbps(802.11b)：最大工作速率为11Mbps
- 54Mbps(802.11g)：最大工作速率为54Mbps，向下兼容11Mbps
- 108Mbps(Static)：静态108Mbps工作速率，只能与108M网卡配套工作
- 108Mbps(Dynamic)：动态108Mbps，可兼容以上三种工作模式

⚠ 注意：

1. 108Mbps(Static) 及108Mbps(Dynamic)工作模式为108M系列产品独有，其他型号产品不支持这两种工作模式。
2. 我们推荐您使用54Mbps(802.11g)及108Mbps(Dynamic)工作模式。
3. 在108Mbps(Dynamic)工作模式下，您的路由器和无线网卡可能协商为54M或11M工作模式，此种情况属于正常现象，不会影响无线传输性能。

4 完成设置



左键单击

⚠ 注意：如果您开启了无线功能，以上步骤并没有指导您设置相应的安全措施，无线安全设置请参阅：附录A无线安全设置指导。

5 测试您的互联网连接

现在路由器的基本设置已经完成。在路由器管理界面中的**运行状态→WAN口状态**中，如果您的路由器**WAN口**已成功获得相应的**IP地址**、**DNS服务器**等信息，那么恭喜您，现在您可以打开一个新的IE浏览器，浏览您喜欢的网页了。如果您没有看到相关参数，那么请参阅此文档中的《常见问题解答》。



⚠ 注意：不论您使用的是有线连接还是无线连接，此安装步骤只需要设置一次，如果您局域网中的其他计算机需要上网，只需正确设置计算机的IP地址即可。

附录A 无线安全设置向导


首先，登录路由器管理界面，在左边的页面的中单击**无线参数**。

左键双击



勾选



提示：家庭及小型企业用户，我们推荐使用WEP安全类型，您如果需要更高级的安全类型，请登录我们的网站下载更加详细的设置文档。


选择不同的密钥格式，
密钥的长度将不同。



您最多可以设置4个密钥，同
一时间只能启用其中之一。

推荐将密钥类型选择为64位，在
密钥内容中输入您规定的密码。



注意：选择不同的密钥格式及密钥类型会影响密钥内容的长度，单击帮助，查看帮助信息。

最后，单击保存按钮，保存以上设置，路由器将重新启动，无线安全设置成功。

附录B 检测无线网络

配置之前：首先，在使用无线网络时，您必须确定您的计算机已配置无线网卡。

以下设置步骤均基于Windows 2000/XP自带的无线网络配置程序，不同的网卡可能自带配置软件，配置时请以网卡自带的配置程序为准。如果您的网卡不支持Windows无线配置程序，以下设置步骤可能无法帮助您检测到无线网络。



注意：无线网络连接表示您已安装了无线网卡。如果无此连接，请检查您的无线网卡是否可用。

在新弹出的对话框中，单击刷新网络列表。




注意：如果您双击无线网络连接后没有出现此页面，请右键单击无线网络连接，在菜单中选择查看可用的无线连接(V)。

刷新网络列表后，您将看到一个标识为路由器**SSID**的条目，这说明您的路由器无线功能已正常工作。

无线路由器SSID

左键双击自动连接
接到该路由器



如果您的路由器设置了无线安全，双击之后将提示您输入密码，即：路由器无线安全设置页面中的**密钥内容**。

输入无线网络密码



FAQ（常见问题解答）

问：使用有线可以上网，为什么搜索不到路由器的无线信号？

答：一般情况下，如果您使用有线连接可以正常上网，那么说明路由器基本上是正常的。您可以从下面几个方面排除故障：

1. 请检查WLAN指示灯，是否正常闪烁。
2. 您的无线终端是否与您的路由器距离太远或金属障碍物太多。金属障碍物太多可能会导致您的无线信号严重衰减。
3. 请检查是否有其他无线设备产生了干扰，如，其他无线路由器、无线AP、微波炉等设备。您可以尝试更改路由器无线参数中的频段，推荐您使用1、6、11频段。

问：如何将我的设备复位（恢复出厂设置）？

答：在设备背面有一个标识为**Reset**的圆孔，这就是复位键。复位步骤如下：

1. 拔掉您设备的电源；
2. 按住Reset键不要松手；
3. 重新插上电源，等待约5-10秒钟后松开复位键，复位成功。

▲ 注意：复位后路由器将会恢复为出厂设置，默认登陆IP是192.168.1.1；默认用户名/密码是admin/admin；登陆时请确保您的计算机的IP地址是在192.168.1.×（2 ≤ × ≤ 254）网段。

问：为什么计算机连接路由器的LAN口后，相应的LAN口指示灯不亮？

答：可能是您的网线有问题，或者可能是网卡、PCI插槽等问题，请您再次检查相关设备。

问：如何判断我的上网类型？

答：一般情况下，我们可以通过简单的方法辨别几种常见的上网方式：

1. 如果您的宽带服务提供商只提供了一个用户名和密码（帐号和口令）—ADSL虚拟拨号（PPPoE）；
2. 如果您在办理宽带业务的时候，获得了相关的IP地址和网关等信息—静态IP地址；
3. 如果您的宽带服务提供商没有提供任何参数—动态IP地址。

问：为什么无法进入路由器管理界面？

答：请分别从以下方面进行检查：

1. 请确认您的计算机的IP地址与路由器LAN口处于同一网段；
2. 检查网线是否连接到了正确的端口（LAN口），对应的指示灯（网卡灯和路由器对应LAN口灯）是否正常工作；
3. 请确保您的IE浏览器设置正确。在IE浏览器中的最上面一行，“工具”-“Internet选项”-“连接”中，删除所有“拨号和虚拟专用网络设置”的条目，或者将每个条目属性设置为“从不进行拨号连接”。并取消IE浏览器的脱机工作状态，即：去掉IE浏览器“文件”-“脱机工作”前面的勾。

若上述提示不能帮助您登录到路由器，请将路由器恢复为出厂设置。

问：为什么路由器的管理界面中，“WAN口状态”中的相关参数为空白？

答：这种情况表明您的路由器没有成功接入Internet，首先，请确保您已正确的将网线连接好，查看WAN口灯是否显示正常。其次，请查看一下路由器管理界面中的“系统工具”-“系统日志”记录的信息。如果“系统日志”中记录了“密码验证失败”，那么可能是您的上网帐号和口令没有输入正确，请您再次确认后重新填写一下。

如果上述方法仍然解决不了问题，可能是您的线路需要刷新。请将路由器及ADSL调制解调器（如果您有此设备）同时断电5-10分钟之后再使用。

问：为什么“WAN口状态”中已获得所有参数，可还是上不了网？

答：造成这种现象的原因可能是：

1. 没有正确配置路由器自带的防火墙；如果您对路由器防火墙不是太了解，建议您先关闭路由器的防火墙功能：“安全设置”->“防火墙设置”，将“开启防火墙（防火墙总开关）”前面的勾去掉，然后单击“保存”。如果您需要了解更多关于防火墙功能的信息，请登录我们的网站，下载详细的设置指南。
2. 您的计算机的DNS设置不正确，请确保您计算机的DNS信息与路由器“WAN口状态”中的DNS信息相同。如果不相同，请手动设置DNS。设置方法请参阅：设置您的计算机。

问：我使用路由器后访问互联网正常，但是网上邻居不能互访，怎么办？

答：网上邻居互访不需要对路由器作任何配置。当您多台计算机连接到路由器LAN口后，这些计算机已经形成了一个局域网。但是此时只是满足了网上邻居互访的硬件条件，您可能还需要对操作系统中的一些参数作更改，然后才能顺利访问网上邻居。我们建议您上网收集一些资料，如，您可以登录我们的网站获取相关信息。

问：忘记路由器的登录密码怎么办？

答：如果您忘记了用户名和密码的话，只需要将路由器恢复到出厂状态。路由器将恢复到默认用户名（admin）和密码（admin）状态。

问：如何查看计算机当前的IP地址信息？

答：单击“开始”-“运行”，输入cmd，在弹出的对话框中输入ipconfig /all。