

用户手册

电源适配器

MA1210

MA1220

参数项	MA1210	MA1220
AC输入	170-240VAC 50Hz	170-240VAC 50Hz
DC输出	12VDC 1A(MAX)	12VDC 2A(MAX)
DC插头	内直径2.1毫米，外直径5.5毫米	内直径2.1毫米，外直径5.5毫米
使用环境	工作温度：-30~50℃ 存储温度：-40~70℃ 工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储湿度：5%~90%RH不凝结	工作温度：-20~40℃ 存储温度：-40~70℃ 工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储湿度：5%~90%RH不凝结
尺寸	80mmX132mmX33mm	80mmX132mmX33mm

注意：


- 1、在居住环境中，运行该产品可能会造成无线电干扰；
- 2、请在设备外部装上便于触及到的断开装置；
- 3、设备外部过流保护装置的最大额定电流为16A。

物品清单：电源适配器 x 6 说明书 x 1

安装步骤


⚠ 注意：非专业人员请勿操作。装配前，请务必确保AC线未通220V市电。请按下图所示方向安装，禁止通孔方向朝上。

①按电源内盒卡扣，取出内盒。




②根据不同布线需求，选择合适的操作方式。

使用穿线管时，需要撬掉该部分壳体




若不使用穿线管，只需要撬掉该部分壳体

③将监控摄像机的DC电源线与稳压电源DC接口连接，将AC电源线与接线端子相连接，通过螺丝固定。




⚠ 注意：安装时，请注意火线、零线线头保持安全距离，以防短路。

- ④将电源内盒推入外壳，确认卡扣锁紧，并固定螺钉。



将螺钉锁入背面的螺钉孔

- ⑤通过壁挂孔将电源安装在合适的位置。



产品保修卡

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。



扫码查看安规符号释义



有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明 Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

产品合格证

已检验